



Powered by Quality



ENERGIESTATION / STARTGERÄT 12V

START BOOSTER 2500 'Professional',
inkl. LED Beleuchtung an der Negativklemme

Artikelnummer: **55071**

EAN: **9004853550713**

TECHNISCHE FAKTEN

- Stromstärke max.: 2.500 A
- Innenbatterie (gasdichter Bleiakku):
 - 12 Volt
 - 22 Ah
 - I-Start: 900 A
- Ladespannung: 14,7 A
- Lebensdauer (bei 50%iger Entladung): 400 Zyklen
- Kupferkabel: 25 mm², Länge 85 mm
- Sicherung gegen Spannungsspitzen
- Abmessungen: 390 x 130 x 310 mm
- Gewicht: 9 kg
- Inkl. LED-Beleuchtung der Negativklemme

PRODUKT-HIGHLIGHTS

PROFESSIONELLE STARTSYSTEME UND ENERGIESTATIONEN

START BOOSTER und START TRUCK sind die universell einsetzbaren Werkstattbatterien für eine Vielzahl von Anwendungen. Ob als Startgerät, zur Aufrechterhaltung der Bordspannung während des Batteriewechsels oder aber auch als tragbare Energiequelle für 12/24 Volt Verbraucher sind diese Geräte der ideal Begleiter.

DIE VORTEILE ALLER ENERGIESTATIONEN AUF EINEN BLICK

- Extrem transportabel und netzunabhängig
- Ideal für Starthilfe und Spannungsversorgung egal wo
- Keine Improvisation mit zu kurzen Überbrückungskabeln
- Problemlösung zum Starten von PKW's, Booten, Wohnmobilen, usw.
- Alternative Energiequelle beim Batteriewechsel: einfach nur beim Zigarettenanzünder anschließen, gespeicherte Infos von Radio und Bordcomputer gehen nicht mehr verloren
- Aufladbar über Netzladegerät oder über den 12 Volt Zigarettenanzünder
- Ladezustandsanzeige über LED (Start Booster) oder Display (Start Truck)
- Hervorragend auch als tragbare Stromquelle für Beleuchtung, Telefon, Radio, Fernseher, Kühlbox usw.
- Alle Modelle mit Spannungsspitzenchutz

LANGE LEBENSDAUER IHRES START BOOSTERS SICHERSTELLEN

Alle Akku-Startgeräte und Energiestationen von ELMAG arbeiten mit speziellen gasdichten Blei-Akkus. Für eine lange Lebensdauer dieser Hochleistungsbatterien sollten Sie das Gerät (während es nicht benötigt wird) immer mittels des beiliegenden Erhaltungsladegerätes am Stromnetz anschließen. Dadurch ist Ihr Start Booster immer einsatzbereit!

TECHNISCHE DATEN

max. Stromstärke	2500 A
Innenbatterie (gasdichter Bleiakku) / Volt	12 V
Innenbatterie (gasdichter Bleiakku) / Ampere	22 Ah
Innenbatterie (gasdichter Bleiakku) / I-Start	900 A
Ladespannung	14,7
Lebensdauer	400 Zyklen
Kupferkabel Ø / Länge	25 mm ² / 85 cm
Sicherung gegen Spannungsspitzen	Ja
Sicherung gegen Kurzschluss	Nein
Sicherung gegen Verpolung	Nein
Sicherung	-
Abmessungen	39 x 13 x 31 cm