

# Akku-Radio CXT / LXT / XGT

## MR006G

XGT • LXT • CXT • 12 V - 40 V max

Empfang von AM/FM möglich, mit Bluetooth-Funktion, IP65-zertifiziert und USB-Anschluss.

Robustes Akku-Radio mit IP65-Gehäuseschutzklassifizierung. Bluetooth, AUX-Anschluss und USB-Anschluss, zum Aufladen des Smartphones. Mit Subwoofer auf der Gehäuseunterseite sowie Mittel- und Hochtonlautsprecher an den Seiten für satten und klaren Sound..

Kann mit allen CXT, LXT und XGT Akkus von Makita und dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden.



### Technische Details

Akkuspannung	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Akku-Serie: CXT	✓
Akku-Serie: LXT	✓
Akku-Serie: XGT	✓
Frequenzbereich AM	522 - 1 710 kHz
Frequenzbereich FM	87,5 - 108 MHz
Laufzeit 18V / 2,0 Ah	6,5 h
Laufzeit 18 V / 4,0 Ah	13 h
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	17 h
Laufzeit 18V / 6,0 Ah	20 h
Internationale Schutzklasse (IP)	IP65
Produktabmessung (L x B x H)	285 x 172 x 305 mm
Dauerbetrieb 14,4V / 3,0 Ah	8 h
Dauerbetrieb 18V / 3,0 Ah	9,5 h
Bluetooth	✓
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Ausgangsleistung des Lautsprechers	2 W (x2) + 10 W 12Vmax

### Spezifikationen

- Ausgestattet mit Equalizer für 7 wählbare Klangmodi
- Der Tonmodus kann je nach Musikgenre ausgewählt werden
- LED-Farbe zeigt den ausgewählten Klangmodus an
- Ausgestattet mit Bluetooth zur drahtlosen Verbindung des Smartphone zum Musik abspielen
- IP65-zertifiziert für maximale Wetter- und Wasserbeständigkeit
- Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer Überhitzung des Motors

Link zur Produktseite - [www.makita.at](http://www.makita.at)



# Weitere Informationen

## ■ Mitgeliefertes Zubehör

SE00000679

Netzteil



---

## ■ Passendes Zubehör

SE00000679

Netzteil

