

Akku-Laternenradio LXT

DMR055

14,4V / 18V • 130 lx

Multifunktionales Radio mit Laterne und Taschenlampenfunktion

Die DMR055 ist ein Radio mit einer Laterne die einen 360° Leuchtbereich bietet. Das Radio kann AM / FM empfangen und besitzt ein LCD-Display für die Frequenzanzeige. Mit einem Gurt kann die Laterne auch seitlich aufgehängt werden um für bessere Ausleuchtung zu sorgen.



Technische Details

Akkuspannung	14,4 / 18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Frequenzbereich AM	522 - 1710 kHz
Frequenzbereich FM	87,5 - 108 MHz
Lichtstrom	260 / 190 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	130 / 115 lx
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	16 / 52 h
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	19 / 63 h
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,2 - 1,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	126 x 127 - 129 x 240 - 289 mm
Produktgewicht	1,2 kg
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion

Spezifikationen

- Batterieschutzsystem mit Kontrollleuchte. Schaltet die Stromversorgung automatisch aus, wenn die Batterieladung niedrig ist.
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Klappbarer Haken zum Aufhängen
- Memory-Funktion - zum Speichern von bis zu 9 Radiosendern

EAN 0088381763479

Link zur Produktseite - www.makita.at



Weitere Informationen