AIR-BAT 2 / 4 IN 1 ENERGIESTATION / STARTGERÄT 12V



Powerbank, Starthilfegerät, Elektrische Luftpumpe & LED-Beleuchtung, Batterie 88,8 Wh, max. Start 3000 A / I-Start 1750 A, 10-150 PSI (~ 0,7 - 10,3 bar)

Artikelnummer: **55089**
EAN Code: **9004853550898**

www.elmag.at/55089

TECHNISCHE FAKTEN

- Ultrakompakte Energiestation / Startgerät - 4 in 1: Powerbank, Starthilfegerät, elektrische Luftpumpe & LED-Beleuchtung
- Startfunktion für gelegentliches Fremdstarten von Motorrädern, Autos, Wohnmobilen oder Bootsmotoren, Max. Start: 3.000 A / I-Start: 1.750 A
- Elektronische Luftpumpe für 10-150 PSI (~ 0,7 - 10,3 bar)
- Lithium-Ion Batterie 88,8 Wh
- Lieferumfang: Starthilfe-Kabelsatz inkl. Polklemmen (+/-), USB-A auf USB-C Ladekabel, USB-C auf USB-C Ladekabel, Luftschlauch mit Hebelventilstecker inkl. diverser Ventilaufsätze
- Gewicht: 1,8 kg

PRODUKT HIGHLIGHTS

4 in 1 Energiestation

Die AIR-BAT 2 / 4 in 1 Energiestation ist der perfekte Begleiter für unterwegs und bietet eine vielseitige Lösung für Energie- und Notfallbedürfnisse. Die Kombination aus Powerbank, Starthilfe, elektrischer Luftpumpe und LED-Beleuchtung ist ideal für Fahrzeuge und Outdoor-Abenteuer. Die leistungsstarke Lithium-Ion-Batterie und das kompakte

AIR-BAT 2 / 4 IN 1 ENERGIESTATION / STARTGERÄT 12V

Design machen sie zu einem unverzichtbaren Helfer für alle, die Mobilität und Zuverlässigkeit schätzen.

TECHNISCHE DATEN	
Booster	12 V
max. Stromstärke	3000 A
I-Start max.	1750 A
Luftdruck	10 - 150 psi | 0,7 - 10,3 bar
Luftschlauch (Luftpumpe)	50 cm
Luftmenge	40 l/min
Kapazität	88,8 Wh
Ladezeit max.	~ 1,5 h
Ladetemperatur	0-45 °C
Lagertemperatur	-20 / +50 °C
Betriebstemperatur	-20 / +50 °C
In- & Output	5-20V/3A, max. 60W USB-C
Output	5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, max. 18W USB-A
LED-Licht (3 Modi)	300 lm
Verpolungsschutz	Ja
Überspannungsschutz	Ja
Unterspannungsschutz	Ja
Sicherung gegen Kurzschluss	Ja
Abmessungen LxBxH	25,1x13,8x6,5 cm