



DCM571N-XJ

54 Volt Akku-Motorsense 38cm (bürstenlos) - Basisversion

- AKKU-REVOLUTION: das neue DEWALT 54 VOLT XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel!
- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
- 2-Stufen-Elektronik und Gasgebeschalter für volle Geschwindigkeits- und Anwendungskontrolle
- Patentiertes Getriebe für eine effektive Kraftübertragung unter Last und lange Lebensdauer
- „Bump-Feed“ Fadenkopf - einfache Nachstellung der Fadenlänge durch auftippen des Fadenkopfs
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt
- Als Basisversion (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus

Serienmäßiger Lieferumfang:

- Akku-Motorsense
- 2,0mm Fadenspule
- Dickichtmesser, 3 Flügel
- Adapter-Set für Dickichtmesser
- Schultergurt

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|---|
| Akku-Technologie | 54 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion |
| Akku-Kompatibilität | 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeder Ah-Klasse |
| Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹) | 0 - 5.600 / 0 - 6.600 |
| Fadendurchmesser (mm) | 2,0 |
| Schnittkreis (cm) | 38 |
| Länge (m) | 1,8 |
| Gewicht (inkl. 162 Wh-Akku, kg) | 4,8 |

| | |
|---|---------------|
| EAN | 5035048657362 |
| Triaxiale Vibration (m/s ²) | <2,5 |
| Unsicherheitsfaktor K1 (m/s ²) | 1,5 |
| Schalldruckpegel L _{PA} (dB(A)) | 79 |
| Schalleistungspegel L _{WA} (dB(A)) | 94 |
| Unsicherheitsfaktor K1 (dB(A)) | 1 |