

# Akku-Rasentrimmer LXT

## DUR192LZ

18 V • 0 - 4.500 / 0 - 6.000 U/min •  
300 mm

**Akku-Rasentrimmer mit regelbarer Drehzahl in 2 Stufen.  
Zum Trimmen von Grünflächen. Mit Rundgriff.**

Ein leistungsfähiger 18 V Akku-Rasentrimmer mit burstenlosem Motor und Rundgriff. Geringe Vibration und gute Ergonomie gewhrleisten eine komfortable Nutzung. Die Drehzahl lsst sich je nach Belastung in zwei Stufen fein regeln. Hhere Ausgangsleistung als die DUR190 Serie. Fr die Verwendung von Nylon-Fadenkpfe konzipiert.



### Technische Details

Brstenloser Motor	✓
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 4500 / 6000 min <sup>-1</sup>
Mhbreite	300 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Handgrifftype	L
Schalleistungspegel (dB)	87,8 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	74,8 dB(A)
K-Wert Gerusch	1,9 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration am hinteren Griff	2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,7 - 3,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	1623 x 186 x 246 mm
Gabelschlssel	✓

### Spezifikationen

- Brstenloser Motor fr mehr Ausdauer, lngere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Konstante Drehzahlregelung minimiert die Reduzierung der Drehzahl unter Last
- Mit der 2-Gang-Optionen kann der Benutzer die Geschwindigkeit an die Anwendung anpassen
- XPT (Extreme Protection Technology) wurde fr verbesserte Staub- und Wasserbestndigkeit fr den Betrieb unter rauen Baustellenbedingungen entwickelt
- Elektrische Bremse fr maximale Produktivitt und erhhte Bediener-sicherheit
- Sanftanlauffunktion fr zustzlichen Motorschutz
- Die Akku-Schutzschaltung schtzt vor berlastung, Tiefentladung und berhitzung
- Keine Emissionen und weniger Wartung; kein Bedarf an Benzin oder l

**EAN 0088381730327**

Link zur Produktseite - [www.makita.at](http://www.makita.at)



# Weitere Informationen (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

## Mitgeliefertes Zubehör

127508-0  
Schultergurt



198893-8  
2-Fadenkopf



783202-0  
6-kant Stiftschlüssel 4 mm



---

## Passendes Zubehör

191D89-4  
Express-Fadenkopf

