

Akku-Motorsense LXT

DUR369AZ

18 V x 2 • 0 - 4.600 / 5.500 / 7.000
U/min • 430 mm

Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Die leistungsstarke Motorsense mit bürstenlosem Motor und seitlich angebrachten Griffen, hat einen hohen Wirkungsgrad und ist geräusch-/vibrationsarm. Die 36 V Spannung werden durch zwei in Reihe geschaltete 18 V Akkus erreicht. Die Motorsense verfügt über eine dreistufige Geschwindigkeitsregelung und eine Rückwärtsfunktion.



18V+ **18V** **36V** **LXT** **BL** **ADT** **AFT**
MOTOR

Technische Details

Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	2 x 18 V
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	0 - 4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹
Mähbreite	255 / 305 / 430 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Bohrung	25,4 mm
Handgrifftyp	U
Schalleistungspegel (dB)	90 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Produktgewicht	5,2 kg
Maschinengewicht inkl. Akku	5,9 - 6,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	1846 x 628 x 530 mm
Fadenstärke	2,0 - 2,4 mm
Bürstenloser Motor	✓

EAN 0088381889896

Link zur Produktseite - www.makita.at



Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Akkuschutzsystem mit Kontrollleuchte. Schaltet die Stromversorgung automatisch aus, wenn die Akkuladung niedrig ist.
- Stabiler, verstellbarer Griff.
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- ADT (Automatic Torque Drive Technology): Die Drehzahl wird während des Betriebs automatisch geregelt, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) schaltet den Motor aus, wenn die Umdrehung plötzlich zum Stoppen gezwungen wird
- Die eXtreme Protection Technology (XPT) wurde für eine verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Bedingungen entwickelt
- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bediener-sicherheit
- Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer



















Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

197993-1 Halbautomatik-Fadenkopf		198383-1 Kunststoffmesserkopf Ø 255 mm	
191B54-1 Messerschutzhaube mit		122906-3 Schultergurt gepolstert	
144392-8 Transportschutz Schlagmesser		198345-9 2-Zahn Dickichtmesser 255 mm	
782238-6 Innensechskantschlüssel 17 mm		783202-0 Innensechskantschlüssel 4 mm	

Passendes Zubehör

191D89-4 Express-Fadenkopf		197993-1 Halbautomatik-Fadenkopf	
198383-1 Kunststoffmesserkopf Ø 255 mm		198426-9 Ersatzmesser Kunststoff	
199378-7 Schultergurt mit Hüftgurt		199868-0 Kunststoffmesserkopf Ø 305 mm	
729029-4 2-Zahn Dickichtmesser 230 mm		D-66008 4-Zahn-Dickichtmesser, 230 mm	
D-66014 4-Zahn-Dickichtmesser, 255 mm		D-66020 3-Zahn-Dickichtmesser, 230 mm	
D-66036 3-Zahn-Dickichtmesser, 257 mm		E-01769 Ersatzfäden-Lärmarm (Kleeblatt-	
E-01775 Ersatzfäden-Lärmarm (Kleeblatt-		E-01797 Mähfaden, Lärmarm (Kleeblatt-	
E-01806 Mähfaden, Lärmarm (Kleeblatt-		E-01828 Mähfaden, Lärmarm (Kleeblatt-	
E-01834 Mähfaden, Lärmarm (Kleeblatt-	